



Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA + Codelock und Hausstation CLASSE 100 A16E Das Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus:- 1 Unterputz-Türstation SFERA in der Ausführung Allmetal. Wird mit 2 Frontblenden (1 und 2 Ruftasten) ausgeliefert und kann somit als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. Integriertem Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (weiße LEDs) bei Dunkelheit. Status-LEDs für die Betriebszustände: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Das integrierte Codelock-Modul aktiviert das REG-Türöffnerrelais Best.Nr. 346230 (im Lieferumfang), das Türöffnerrelais direkt am Lautsprechermodul oder den Wechselkontakt (C-NO-NC) welcher am Codelockmodul selbst enthalten ist. Status-LED zur Anzeige des Zugangsstatus. Nächtliche LED-Hintergrundbeleuchtung. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 08/ Abmessungen: B × H: 138 × 235 mm/ Farbe: ähnlich RAL 9018- 1 Video-Netzgerät- 1 REG-Türöffnerrelais Best.Nr. 346230- 1 hörerlose Aufputz-Hausstation CLASSE 100 A16E Freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Die Lautstärke des Ruftons wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels

mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (Best.Nr. 344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B × H × T: 102 × 155 × 18,5 mm- Schaltplan und Bedienungsanleitungen

Best.-Nr. 364235<https://ekatalog.legrand.at/produkt/364235>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA und Codelock + CLASSE100 A16E

Serie/Typ: Audio Set 2-D new

Hersteller: BTicino

Rabattgruppe: B41

product-features.intrastatcode: 85176920

EAN-Code: 8005543638965

Gewicht (netto): 1,788 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Bilder

