

# Gigaset PURE 100 duo

**Für ungestörte Gespräche: Mit dem Gigaset PURE 100 duo blockieren Sie störende Anrufe und genießen zuverlässige sowie einfache Telefonie.**

## Highlights

- o Call-Block-Taste zur Sperrung von bis zu 25 Rufnummern
- o Beleuchtetes Display
- o Telefonbuch für bis zu 50 Kontakte
- o Funktionstaste für Schnellzugriff auf Flash-, Lautlos-, Stumm- oder Wahlwiederholungsfunktion
- o Hörgerätekompatibel
- o ECO DECT



### Anrufschutz mit Call-Block-Taste

Das Gigaset PURE 100 duo bietet eine eigene Call-Block-Taste, mit der bis zu 25 Rufnummern einfach auf eine Sperrliste gesetzt werden können, um unerwünschte Anrufe zu blockieren. Egal ob Telemarketing, Spam oder unangemessene Anrufer - die Call-Block-Taste gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Anrufe und schützt Ihre Privatsphäre.

### Beleuchtetes Display

Mit dem beleuchteten Display können Sie Rufnummern und Namen leicht erkennen und wichtige Informationen wie Batterieladeanzeige, Datum und Uhrzeit sowie Anzeige der Gesprächsdauer auf einen Blick ablesen. Das Display ist hell genug, um auch in dunkleren Räumen gut lesbar zu sein, während die sanfte Beleuchtung Ihre Augen schont und die Benutzerfreundlichkeit erhöht.

### Telefonbuch

Das Telefonbuch mit Platz für bis zu 50 Kontakte ist eine bequeme Art, um auf die Rufnummern Ihrer Freunde, Familie oder Geschäftspartner zuzugreifen. Gleichzeitig ermöglicht das Einspeichern von Kontakten, dass neben der Rufnummer auch der Name des Anrufers angezeigt wird, bevor der Anruf entgegengenommen wird..

# Gigaset

## Technische Spezifikation

<b>Bestellinformationen</b>	<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Audio</b>	<b>Klingeltonausgabe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Am Mobilteil</li> <li>• Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar</li> </ul>
	<b>Hörgerätekompatibel</b>	Hörgerätekompatibel
	<b>Lautstärke</b>	Regelbare Hörerlautstärke (5-stufig)
<b>Tastatur</b>	<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pause-Taste: langer Tastendruck auf #-Taste</li> <li>• Zugriff auf das Telefonbuch durch Drücken der unteren Navigationstaste</li> <li>• Klingelton ein/aus über *-Taste</li> <li>• Tastensperre ein/aus über #-Taste</li> <li>• Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2-9)</li> </ul>
	<b>Tasten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktionstaste für Schnellzugriff auf Flash-, Stumm-, Lautlos- oder Wahlwiederholungsfunktion</li> <li>• 2 Wege-Navigations-Taste</li> <li>• Wahlwiederholungs-Taste</li> <li>• Zehn Nummerntasten</li> <li>• Flash-Taste</li> <li>• Stumm-Taste</li> <li>• Call-Block-Taste</li> </ul>
	<b>Tasten der Basisstation</b>	Paging-Taste auf der Basisstation
<b>Anrufschutz</b>	<b>Sperrliste</b>	Anrufschutz für bis zu 25 Rufnummern
<b>Telefonbuch</b>	<b>Anzahl</b>	Telefonbuch für bis zu 50 Namen und Nummern
<b>Signalisierung &amp; Displayanzeigen</b>	<b>CLIP</b>	Anrufanzeige mit Telefonnummer und Name (CLIP/CNIP)
	<b>Klingeltöne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 vorinstallierte Klingeltöne</li> <li>• 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo</li> </ul>
	<b>Allgemein</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige Uhrzeit / Datum</li> <li>• Anrufbeantworter</li> <li>• Anrufschutz</li> <li>• Wecker</li> <li>• Batterieladeanzeige</li> </ul>
	<b>Benachrichtigungen</b>	Nachrichten-Anzeige
	<b>Hinweistöne</b>	Hinweistöne für Tastenbestätigung, niedrigem Akkustand und Ladekontakt
	<b>Eingehende Anrufe</b>	Anrufanimation im Display
	<b>Verpasster Anruf</b>	Anzeige verpasster Anrufe im Display
	<b>Telefongespräch</b>	Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer
<b>Display</b>	<b>Größe (Zoll)</b>	1,5"
	<b>Typ</b>	Dot-Matrix-Display
	<b>Beleuchtung</b>	Bernsteinfarben
<b>Stromversorgung</b>	<b>Akku</b>	2 x AAA (NiMH)
	<b>Netzteil</b>	230V Steckernetzteil
	<b>Datensicherung</b>	Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Datum und Uhrzeit bei Stromausfall gesichert
	<b>Sprechzeit</b>	Bis zu 14 Stunden
	<b>Stand-by-Zeit</b>	Bis zu 180 Stunden
	<b>Lademöglichkeiten</b>	Basisstation mit integrierter Ladefunktion

<b>Funktionen</b>	<b>Uhr</b>	Uhrensynchronisierung mit CLIP-Informationen*
	<b>Wecker</b>	Wecker mit einstellbarer Melodie
	<b>Vorkonfiguration</b>	Plug & Play - sehr einfache Installation: auspacken, anschließen und anrufen (Mobilteil ist ab Werk angemeldet)

<b>Wahlfunktionen</b>	<b>Wahlwiederholung</b>	Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
	<b>Wahlverfahren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF)</li> <li>• Impulswahlverfahren (IWW)</li> </ul>

<b>Menü</b>	<b>Darstellung</b>	Unterstützt die Alphabete von kyrillischen, albanischen, griechischen und lateinischen Schriften
	<b>Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Bedienung per Menütexe und Displaytasten</li> <li>• Komfortable Menüführung in 26 Sprachen</li> </ul>

<b>Reichweiten</b>	<b>DECT</b>	Im Freien: bis zu 300m; in Gebäuden: bis zu 50m
	<b>Reichweitenerhöhung</b>	Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater HX

<b>Verpasste Anrufe &amp; Anruferlisten</b>	<b>Anruferliste</b>	Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Uhrzeit
---------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------

<b>Betrieb mehrerer Mobilteile</b>	<b>Anzahl Mobilteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar</li> <li>• Für weitere Informationen: <a href="http://www.Gigaset.com/de_de/cms/service/kompatibilitaet/produkte">www.Gigaset.com/de_de/cms/service/kompatibilitaet/produkte</a></li> </ul>
	<b>Gleichzeitige Anrufe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)</li> <li>• 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)</li> </ul>
	<b>Interne Telefonate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebührenfrei intern telefonieren</li> <li>• lokale Dreierkonferenz</li> </ul>
	<b>Telefonbuchtransfer</b>	Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen

<b>ECO-DECT</b>	<b>Reduzierung der Sendeleistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Reduzierung der Sendeleistung in Abhängigkeit vom Abstand zwischen Mobilteil und der Basisstation</li> <li>• ECO Mode Plus für 100% Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation und aller angemeldeten Mobilteile</li> <li>• Variable Reduzierung der Sendeleistung je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation (nur Mobilteil)</li> </ul>
-----------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Abmessungen &amp; Gewichte</b>	<b>Gerät</b>	<b>Höhe</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Gewicht</b>
	Mobilteil inkl. Akku	154 mm	49 mm	25 mm	109 g
	Basis (System)	46 mm	85 mm	98 mm	67 g
	Mobilteil inkl. Basis	160 mm	85 mm	98 mm	176 g

<b>Lieferumfang</b>	2x	Mobilteil
	1x	Basisstation
	4x	AAA-Akku
	2x	Akku-Deckel
	2x	Netzteil
	1x	Telefonanschlusskabel
	1x	Kurzbedienungsanleitung
	1x	Ladeschale

\*)

1) Abhängig von Land/Netz/Provider

Herausgegeben von Gigaset Communications GmbH. Alle Rechte, Liefermöglichkeiten und Änderungen in Technik und Design vorbehalten.  
Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ProDSION-DE-0221

Version 28.09.2023

