

## Schalten

KNX Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung

**Artikelnummer** 100400

**EAN** 4010337042174



REG plus

---

## Merkmale:

REG-Schaltaktoren mit integrierter Busankopplung. Zum Schalten von unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen. Mit Handschalter zur Umschaltung des Relais (Ein Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb. Anschluss mehrphasig. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.

---

## Hinweise:

Lieferumfang:

- KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

---

## Lieferumfang:

- Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige.
- Schließer- oder Öffnerbetrieb.
- Zentrale Schaltfunktion.
- Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast.
- Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
- Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
- Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang.
- Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang.
- Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
- Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
- Speicherfunktion für Lichtszenen.
- Betriebsstundenzähler als Vorwärts- Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar.
- Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung.
- Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar.
- Unabhängiges Schalten der vier Ausgänge.

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ETIM Klasse |                       |
| EC001097    | Bussystem-Schaltaktor |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| ETIM Merkmale:                 |      |
| Bussystem KNX                  | Ja   |
| Bussystem KNX-Funk             | Nein |
| Bussystem Funkbus              | Nein |
| Bussystem LON                  | Nein |
| Bussystem Powernet             | Nein |
| Andere Bussysteme              | ohne |
| Montageart                     | REG  |
| Breite in Teilungseinheiten    | 4    |
| Vor Ort-/Handbedienung         | Ja   |
| Mit LED-Anzeige                | Nein |
| Anzahl der binären Eingänge    | 4    |
| Geeignet für C-Last            | Nein |
| Max. Anzahl der Schaltausgänge | 4    |
| Mit Busankopplung              | Nein |
| Schutzart (IP)                 | IP20 |

Logistische Daten:

|       |     |            |          |           |              |
|-------|-----|------------|----------|-----------|--------------|
| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
| 1     | CS  | 0,116      | 0,079    | 0,12      | 0,292        |