



Hilfsschalter, 1S+1Ö, für P1-P3

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

HI11-P1/P3Z
062031
SPX-HI11-P1-P3ZQ

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzrüstung
Grundfunktion			Hilfsschalter
Typkenner			P1 P3
			nacheilend einschaltend, voreilend ausschaltend. Der Schließer ist stets als Lastabwurfkontakt geschaltet. zum Seitenanbau, links und/oder rechts
Kontakte			1 Schließer, 1 Öffner
verwendbar für			P1-.../Z, .../N, .../I2, .../IVS P3-63/Z, .../N, .../I4, .../IVS P3-100/Z, .../N, .../I5, .../IVS
Kontakte			1 Schließer, 1 Öffner
Bemessungsdauerstrom	I_u	A	10

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL Category Control No.
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification

UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; IEC/EN 60947-5; CE marking
E36332
NLRV
12528
3211-05
UL listed, CSA certified

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Hilfsschalterblock (EC000041)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Komponente für Niederspannungs-Schaltechnik / Hilfsschalterblock (ecl@ss8-27-37-13-02 [AKN342009])			
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Anzahl der Kontakte als Schließer			1
Anzahl der Kontakte als Öffner			1
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 230 V		A	6
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Schraubanschluss
Montageart			-

Abmessungen

P1		
P3		

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.2
http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.4
http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.6
http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8
http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8