

CMK F56 4.9 oder 5.1 Self-Install-F-Stecker

Produktbeschreibung:

Der Self-Install F-Stecker CMK F56 5.1 ist für die KATHREIN Kabel LCD 90, LCD 115, und LCD 111 optimal geeignet.

Die Type CMK F56 4.9 ist für Kabel mit einem Isolationsdurchmesser <4,6 mm.

Die Montage des F-Steckers ist einfach und präzise. Das Kabel abisolieren und den Stecker aufschieben. Der Self-Install F-Stecker befestigt sich auf dem Kabel automatisch **ohne** Werkzeug und kann nicht wieder entfernt werden.

Es ist somit **kein** zusätzliches Spezialwerkzeug erforderlich.

Seine elektrischen und mechanischen Werte erfüllen professionellen Standard.

Die CMK F56 5.1 - 4,9 sind in erster Linie für Innenanwendung geeignet und haben eine fingerfreundliche freilaufende F-Mutter.

Technische Daten (typ.)

Betriebsfähigkeit	3 GHz
Wellenwiderstand	75 Ohm
Schirmungsmaß 30-860 MHz	110 dB
Schirmungsmaß 860-3000 MHz	90 dB
Transfer Impedanz 5-30 MHz	< 5mOhm
Rückflußdämpfung bei 1000 MHz	37 dB
Rückflußdämpfung bei 3000 MHz	28 dB
IMD (3. Ordnung bei 2x100mW)	-120 dBc
IMD (IP3-Wert)	+80 dBm
Max. Zugfestigkeit (über alles)	200N

CMK F56 4.9 oder 5.1



Absetzwerkzeug



BN / Preis €:

CMK F56 4.9	Self-Install F-Stecker	760 595
CMK F56 5.1	Self-Install F-Stecker	760 566
Absetzwerkzeug	Abisolierer u. 11mm Schlüssel	760 567