

KBS Kabelbügel zum Schießen



Anwendungsbereiche:

Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen. Neben 20 Leitungen können bis zu drei weitere unterschiedliche Rohre mit EC Euro Clips angebracht werden.

Installationsanweisung:

- KBS anhand der Markierung am Mittelteil justieren
- Mündung der Schusspistole in den KBS klemmen und schießen
- Leitungen zwischen Decke bzw. Wand und KBS einlegen
- Das Einrasten von zwei bis drei zusätzlichen ECs (auch in unterschiedlichen Dimensionen) am KBS ist möglich

Produktdetails:


Spannbereich mm	Type	Inhalt Stück/Karton	Artikel- Nummer
200	KBS 20 halogenfrei	100 / 500	30460

Produktvorteile/Eigenschaften:

Perfektes und rasches Verlegen mehrerer Leitungen direkt an der Decke mit dem Schussapparat. Durch die Eigenspannkraft des KBS ist die dauerhafte Fixierung der Kabel – auch bei hohen Temperaturschwankungen – gewährleistet. Einzigartige Anreihmöglichkeit für bis zur drei Schnabl EC Euro-Clips am KBS – zur nachträglichen Befestigung von Rohren mit nur einem „Schuss“. Der KBS ist an die Schussapparate von Hilti (GX 120-ME), Spit (PULSA 700 E) und Würth angepasst.

Technische Daten:

Material	halogenfrei , PP, hellgrau, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C, silikonfrei
Gewicht pro Stück	12,2 g
EAN-Codes	9008439-304608



Mit Hilfe eines EC Euro-Clips lässt sich auch ein Rohr am KBS mittig befestigen.

Schnabl Stecktechnik GmbH
Ratzersdorfer Hauptstraße 30, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl-steck.at, www.schnabl-steck.at

 **Schnabl®**