



85320100

Bewegungsmelder Nebenstelle Hauselektronik

Betriebsspannung	230 V~
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (Standby) <	0,3 W
Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
relative Luftfeuchte	0 - 65 % keine Betauung
Nebenstellenanzahl Bewegungsmelder	unbegrenzt
Nebenstellen-Leitungslänge max.	50 m
Schraubklemmen für max.	1 x 4 / 2 x 2,5 mm ²
Einbautiefe	32 mm
niedriger Eigenenergiebedarf	Ja
bei Abzug des Aufsatzes bleibt der Schaltzustand für 10 s erhalten	Ja
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)	Ja
keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen	Ja
mit Schraubklemmen	Ja
Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen in Verbindung mit Funk Aufsätzen. Für störungsfreien Betrieb empfehlen wir Berker Tronic-Trafos.	Ja