



85341289



IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm.

- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
- niedriger Eigenenergiebedarf
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.
Nur für den Innenbereich geeignet!
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Demontageschutz

Technische Merkmale

Nachlaufzeit, einstellbar	≈ 10 s ... 30 min
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Aufbauhöhe	34 mm
Designlinienfarbe	polarweiß
Erfassungswinkel, einstellbar	je Seite ≈ 45 ... 90 °
Erfassungsfeld, rechteckig	≈ 12 x 16 m
Immunitätszeit	≈ 10 s
Schutzart	IP20
Werkstoff	Thermoplast
Montageart	Unterputz
Anzahl Erfassungsebenen	3
Nennmontagehöhe	1,1 m
Betriebstemperatur	-5 ... 45 °C
Reichweite frontal	≈ 12 m
Reichweite seitlich	je ≈ 8 m
relative Luftfeuchte (ohne Betauung)	0 ... 65 % (ohne Betauung)
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 5 ... 1000 lx , Tagbetrieb
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	10 ... 100 %
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7, Bewegungsmelder
Kurzzeitbetrieb	200 ms
Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für	30 s
Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung, Bewegungsmelder