



REK621Y

Innenstation Video eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH

Video Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Video-Designrahmen, beleuchtetes TFT-Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem integrierten Farb-Display. 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar.

- 3 Funktionstasten mit beleuchteten Symbolen für: Tür öffnen, Rufton stummschalten, Rufen; Sprechen
- Touch (kapazitiv) mit mechanischem Feedback
- 16 Ruftonmelodien
- Tür-, Etagen- oder Internruf-Zuordnung
- Abstelltaste für Rufton, mit Status-LED
- beleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Anzeige bewegter Kamerabilder von Video Türstationen oder externen Kameras
- Symbolzeile zur Anzeige der Menütasten-Belegung
- Displayhelligkeit und Kontrast in Stufen einstellbar
- Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar
- Freisprechen oder Push-to-Talk
- akustische und optische Rufsignalisierung über LED und Display
- Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen
- Parallelruf (bis zu 3 Innenstationen im Parallelbetrieb)
- Internruf zu anderen Innenstationen
- manuelles Ein-/Umschalten von Kameras
- Sonderfunktionen und erweitertes Menü über DIP-Schalter sperrbar
- Ausgehende Rufe zu Türstationen mit Anzeige der Türadresse
- Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
- Drehcodier-Schalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

Technische Merkmale





IP30