



80262170

KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatk, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme mit KNX ETS und Easytool.

- mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS
- Master/Slave Betrieb zur Abdeckung großer Erfassungsbereiche
- mit Testbetrieb
- mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS
- Betriebsartanzeige über Status-LED rot/grün/orange
- system link Funktionen: integrierte Taste zur manuellen Steuerung von Busfunktionen parametrierbar; Tastfunktionen für Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szene, Zwangssteuerung; Vorgabe der Reglerbetriebsart; integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt
- zwei Funktionskanäle für helligkeitsabhängige Funktionen
- zusätzlicher Kanal für helligkeitsunabhängigen Melderbetrieb
- ETS Zusatz-Funktionen: zwei Funktionskanäle für helligkeitsabhängige Funktionen; zusätzlicher Kanal für helligkeitsunabhängigen Melderbetrieb; Ausgabe des Helligkeitswertes über Objekt möglich
- mit integriertem Busankoppler
- Busanschluss über Anschlussklemme
- mit Demontageschutz
- mit Spreizkrallen
- Automatische Auslösung von Busfunktionen bei Bewegung im Erfassungsbereich oder manuelle Steuerung über integrierte Taste.
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.

Nur für den Innenbereich geeignet!



Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21/32 V DC
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	≈ 10 mA
Min. Einschaltdauer	10 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Betriebstemperatur	-5/45 °C
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 5/1000 lx
Erfassungswinkel, einstellbar	je Seite ≈ 45/90 °
Haupt-Designlinie	KNX - Berker Q.x/K.x