

## Trenner-Laienbedienschutz

### Kurzbeschreibung:

Um den Laienbedienschutz lt. EN 61439 bei NH-Trennern einhalten zu können, gibt es einen Laienbedienschutz der über den Bediengriff des NH-Trenners geschraubt wird.

Mit diesem mechanischen Bügel wird gewährleistet, dass das Ziehen des NH-Trenners nur möglich ist, wenn vorher der Laienbedienschutz mit Werkzeug entfernt wird!



### Technische Daten:

Der Laienbedienschutz für NH-Trenner ist aus 1,5mm Fe inkl. Aufkleber.  
Lieferumfang: 1x Fe-Bügel inkl. Aufkleber,  
2x M5x10 Kunststoffschrauben und 2x M5 Hutmutter  
aus Kunststoff.  
Passend für Standard-NH-Trenner!  
Sonderbügel auf Anfrage!



### Artikel:

Artikelnummer: Laie-NH-00  
passend f. NH-Trenner Gr. 00.

Artikelnummer: Laie-NH-I-III  
passend f. NH-Trenner I-III.



## Montageanleitung:



M5 Gewinde in die Berührungsschutzabdeckung schneiden.



M5 Kunststoffschrauben von unten eindrehen.



Laienbedienbügel mit Kunststoffmutter M5 anschrauben.

MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H  
Lange Gasse 3, 4493 Wolfers

Telefon +43 (0) 7253-8225-0  
Telefax +43 (0) 7253-7308 / +43 (0) 7253-8225-35

[www.mehler.at](http://www.mehler.at) / [office@mehler.at](mailto:office@mehler.at)  
[www.e-zapfsaeule.at](http://www.e-zapfsaeule.at) / [e-zapfsaeule@mehler.at](mailto:e-zapfsaeule@mehler.at)



**TECHNIK FÜR DIE ZUKUNFT**