

System 3000 Dimmen

System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort

Artikelnummer 540100

EAN 4010337048268



Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
 - Anschluss von Nebenstellen möglich.
 - Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt).
 - Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels L18.11.2021
 - Lampenschonendes Einschalten.
 - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar.
 - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
 - Hotel-Card-Funktion aktivierbar: Licht schaltet nach Spannungsunterbrechung "Ein" (ab Index 02).
 - Minimalhelligkeit einstellbar.
 - Elektronischer Kurzschlusschutz.
 - Elektronischer Übertemperaturschutz.
 - Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss.
 - Tastdimmer.
- Kombination mit KNX RF Bedieneinsatz 1fach 2fach:
- Dimmaktorkanal 1fach.
 - Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
 - Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
 - Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
 - Funktionsauswahl des Einsatzes:
- Dimmprinzip einstellbar, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.

Zubehör:

- Einen der nachstehenden Artikel:
- S3000 Bedieneufs.: 5360 ..
 - S3000 Bedieneufs. Pfeilsymbole: 5361 ..
 - S3000 Bedieneufs. Memory: 5363 ..
 - S3000 Jal.- + Schaltuhr Display: 5366 ..
 - S3000 Jal.- + Schaltuhr BT: 5367 ..
 - S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard: 5373 ..
 - S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT: 5374 ..
 - S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard: 5375 ..
 - S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Komfort BT: 5376 ..
 - S3000 Präsenz- + Beweg.m. 360°-Aufs. BT: 5377 02
 - Gira eNet Funk Bedieneufs. Memory Pfeile: 5492 ..
 - Gira eNet Funk Bedieneufs. Memory: 5493 ..

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000025

Dimmer

ETIM Merkmale:	
Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Drucktaster
App-Steuerung über Bluetooth	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Seriendimmer	Nein
Lastart	universal und LED Retrofit
Nebstelleneingang	Ja
Verwendbar mit Taste	Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	sonstige
Farbe	sonstige
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	230-230V
Frequenz	50-60Hz
Anschlussart	Schraubklemme

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,079	0,058	0,088	0,108
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,54