

Einsätze für Busch-Dimmer?  
Busch-Drehdimmer  
UP, 1-10 V



Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.  
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.  
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.  
Ohne Zentralscheibe.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz,  
Nennleistung: 700 W/VA  
Nicht beleuchtbar., Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden., Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.

Bestellnummer: 2CKA006599A2035  
Artikelnummer: 2112 U-101  
EA-Nummer: 4011395463802

