

Einsätze für Busch-Dimmer®
Busch-Drehdimmer
UP, DALI



Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).

Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .

Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.

Verpolungsicher.

Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.

Mit integriertem LED-Orientierungslicht.

Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).

Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.

Max. Stromaufnahme: 15 mA.

Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.

Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.

Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).

Ohne Zentralscheibe.

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C,

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Bestellnummer: 2CKA006599A2985

Artikelnummer: 2117 U

EA-Nummer: 4011395152188