



Busch-Komfortschalter® flex Komplettset mit Relais- Einsatz

Lieferbar ab April 2022

Funktionen im Überblick

- Einbaufertige Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination (Set-Verpackung).
- Bestehend aus Busch-Komfortschalter® Bedienelement flex, 64765-....
- Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
- Bestehend aus future® linear Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
- Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit.
- Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Verlustleistung: 0,3 W
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
- Lastart: 230 V~ LEDi, typisch
 - Nennleistung: 300 W/VA
- Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
 - Nennleistung: 2300 W
 - Nennstrom: 10 A
- Lastart: Leuchtstofflampen
 - Nennleistung: 2300 VA
 - Nennstrom: 10 AX, cos φ0,9
- Schutzart Sensor: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: 0 °C - 35 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, bei Montagehöhe: 1,1 m
- Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux -, Tagbetrieb
- Öffnungswinkel: 170 °
- Maße (H x B x T): 85 mm x 85 mm x 46 mm
- Einbautiefe: 25 mm
- Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
- Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- RAL-Farbnummer: Ähnlich 9016
- Lieferbar ab April 2022

Bestelldaten

Artikel-Nr:	64765 UJ-84
Bestell-Nr:	2CKA006800A2913
EAN:	4011395294871
Zolltarifnummer:	85365080

