



**Artikelnummer**  
43310



**Typ**  
MISTRAL 400M

**Bezeichnung**  
Steckdosenfunkgong Set

Reichweite 500 m  
230 V Euro- Stecker  
weiß

17 Melodien Blitzlicht  
Rufweitschaltung  
126 x 60 x 45 mm

#### **Kurzbeschreibung**

Der Luxus- Funkgong für die Steckdose als batterie lose 230V- Alternative für alle Zimmer Ihres Hauses

#### **Produktmerkmale**

17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3- Klang, Westminster, Pop, Klassik, besondere Rufolge für Hörgeschädigte etc.) und SILENCE- Funktion mit LED- Kontrolle

ALARM- Funktion mit DIN- Notrufton für bes. Situationen

benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und markantes LED- Blitzlicht

4- stufiger Schiebeschalter zur Rufsignal- Einstellung (1- Melo die/ Blitz, 2- nur Melodie, 3- nur Blitz, 4- Mute)

Stufenlose Lautstärkeregelung

wasserdichter Combi- Funktaster mit Namensschild und LED- Sendekontrolle

13- fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle

Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden

Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden

Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf mögl.

Empfänger-/ Sender ab Werk vorprogrammiert. Einfachstes Anlernen weiterer

Sender auf Tastendruck. System easyTIP

Lautstärke Stufenlos verstellbar

vierstufiger Schiebeschalter (Stumm, nur Blitz, nur Ton, Blitz&Ton)

#### **Technische Daten**

Reichweite 500m\*, Sendefrequenz 868,35 MHz

Lautstärke je nach Tonfolge max. 85 dB(A),

Lautstärke stufenlos verstellbar

Empfänger: 230V~/50 Hz

Sender 2 x 1,5 V (Typ AAA, im Lieferumf. Enthalten, Ersatzbatt oder Klemme für 8-12V=

Abmessungen: Empf. 126x60x45 mm, Sender 35x96x16 mm

#### **Installationshinweis**

Empfänger: einsteckbar in EURO-/ SCHUKO- Steckdosen,

Sender verschraubbar: mit Clip aufhängbar

kompatibel mit fast allen Sprech-/ Klingelanlagen

#### **Hinweise**

\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Bei Bedarf Distanz- Multiplikator durch Einbau weiterer Funk- Sets oder MISTRAL Repeater verwenden!

[\*iba\\_mistral400m\\_43310\\_mvxxxxxx\\_2014-11-26.pdf\*](#)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef  
Tel.: 0 22 42 - 88 90 - 0, Fax 0 22 42 - 88 90 - 36,  
info@grothe.de, www.grothe.de