

## Verbindungskästen



### Verbindungskasten 180 x 180 x 84 mm

- für Klemmen bis 16 mm<sup>2</sup>
- für alle Schalungsarten geeignet
- Kastenrückteile mit Aufnahme für Stützelement
- für lose Klemmen bis 4 mm<sup>2</sup>

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1296-02</b>
EAN:	4013456340619
Länge	180 mm
Breite	180 mm
Tiefe	84 mm
Einführungsfelder	8
mögliche DIN EN Rohrgrößen pro Einführungsfeld: 4 x Ø 16 mm, 4 x Ø 20 mm, 1 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm	
für max. 2 Stromkreise Trennwand einsetzen	
Anzahl Teile	2
Verpackung innen/Versand	1/10
Preisgruppe	130

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung.
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten.
- Trennwände zur Stromkreistrengung.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für eine VDE-gerechte Installation.

