ROBERT GMEINER
ENERGIETECHNIK GMBH

# Unterbrechungsfreie Stromversorgung / LP 120

- Reiner Sinusausgang
- Automatische Spannungsregelung
- Über- und Unterspannungsschutz
- Mikroprozessorsteuerung
- Überlast- und kurzschlussfest
- Software mehrsprachig (auch Deutsch)
- LCD Display für Statusinformationen
- MODEM/LAN-Überspannungsschutz
- USB Schnittstelle
- Fernüberwachung, Ereignisprotokoll
- Auto-Restart bei Netzwiederkehr
- Kompakt, leicht und geräuschlos

EINE GMEINEREI ECHTE

**Line-Interactive - USV 1-phasig**
**Leistungsbereich 750 VA – 2.000 VA**

Ununterbrochen versorgt.

## Unterbrechungsfreie Line-Interactive Stromversorgung
VI-SY-333 nach IEC 620 40-3

Bietet kontrollierte Spannungsqualität mit Basisschutz gegen Netzausfälle, Spannungsschwankungen, Spannungsstöße, Unter- und Überspannung. Vor allem geeignet für PC und Workstations in Büroumgebung.

| Type | LP120-1000 | LP120-1500 | LP120-2000 |
|---|---|---|---|
| Nennleistung [VA/W] | 1000 / 700 | 1500 / 1050 | 2000 / 1400 |
| **Eingang** | | | |
| Nennspannung | 220 / 230 / 240 VAC | | |
| Spannungsbereich | 162 - 290 VAC | | |
| Frequenz | 50 / 60 Hz (Autosensing) | | |
| **Ausgang** | | | |
| Nennspannung | 220 / 230 / 240 VAC | | |
| Spannungsregelung | ± 5% im Batteriebetrieb | | |
| Frequenz bereich | 50 / 60 Hz ± 1Hz im Batteriebetrieb | | |
| Umschaltzeit | typisch 2-6ms (max. 10ms) | | |
| Wellenform im Batteriebetrieb | reiner Sinus | | |
| **Batterie** | | | |
| Batterietype | 12V / 7Ah | 12V / 9Ah | 12V / 10Ah |
| Batterieanzahl | 2 | 2 | 2 |
| Überbrückungszeit | 4 min. | 3 min. | 3 min. |
| Wiederaufladezeit | 6h bis 90% Kapazität | | |
| **Anzeigen** | | | |
| LCD Display | Normalbetrieb, Batteriebetrieb, Lastniveau, Batterieniveau, Eingangs-, Ausgangsspannung, Überlast, Störung, Tiefentladung | | |
| **Schutzfunktion** | | | |
| Schutzart | Überlast, Tiefentladung, Überladung | | |
| **Alarm** | | | |
| Batteriebetrieb | Signalton alle 10 sek | | |
| Tiefentladung | Signalton alle sek | | |
| Überlast | Signalton alle 0,5 sek | | |
| Batterietausch | Signalton alle 2 sek | | |
| Störung | Dauer-Signalton | | |
| **Physische Daten** | | | |
| Ausgänge | 6x IEC | | |
| Dimensionen BxTxH [mm] | 146x397x205 | | |
| Gewicht [kg] | 10,5 | 12,5 | 14 |
| **Umgebung** | | | |
| relative Luftfeuchtigkeit | 0-90% @ 0-40°C (nicht kondensierend) | | |
| Geräuschpegel | < 45 dB | | |
| **Management** | | | |
| USB | unterstützt Windows 98/SE/ME/NT4.x/2000/2003/XP/Vista/2008 | | |

Version 1.010.01.2011 Copyright © 2011 RGE Robert Gmeiner Energietechnik GmbH
Alle Rechte vorbehalten. RGE is a registered trade mark of RGE Robert Gmeiner Energietechnik GmbH

Gut betreut.

**RGE** Robert Gmeiner Energietechnik GmbH
A-2544 Leobersdorf, Mühlgasse 8
(02256) 65954-0. www.rge.at, office@rge.at