

## **BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER DIGITALE TASCHEMULTIMETER**

### **BERÜHRUNGSLOSER AC-SPANNUNGSPRÜFER C.A 732 TASCHENLAMPENFUNKTION**

- Erkennung Phase / Neutralleiter
- IEC 61010 1000 V Cat. III
- Schutzisoliert

#### **INTEGRIERTE TASCHENLAMPE:**

ermöglicht auch bei schwacher Beleuchtung das Prüfen von Steckdosen, Kabeln usw. sowie das Auffinden des Schaltschranks und der ausgelösten Schutzschalter in der Dunkelheit !

### **SPANNUNGSPRÜFER UND TASCHEMULTIMETER**

#### **KINDERLEICHTE BEDIENUNG**

Bei Vorhandensein einer Spannung von 230 V AC - 50 / 60 Hz leuchtet die Spitze des Instruments auf

#### **FUNKTIONELLES DESIGN**

Es hat die Form eines Kugelschreibers und lässt sich mit Hilfe seines Clips an einer Tasche befestigen, so dass Sie es immer zur Hand haben. Das Gehäuse liegt vorzüglich in der Hand.



### **DIGITALE TASCHEMULTIMETER C.A 702 und C.A 703 BERÜHRUNGSLOSE SPANNUNGSPRÜFUNG**

- AC- und DC-Spannungen
- Widerstand
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Strommessung (beim C.A 703)
- IEC 61010 600 V CAT IV

#### **INTEGRIERTE TASCHENLAMPE**

#### **SICHERHEIT IN ALLEN SITUATIONEN**

Dank seiner geringen Abmessungen und der fest mit dem Gerät verbundenen Tastspitzen können Sie es überall mit hin nehmen.

**Sicherheit in allen  
Situationen für ein stets  
verfügbares  
Diagnoseinstrument.**

IEC 61010  
600 V CAT IV / 1000 V CAT III



## TECHNISCHE DATEN

	C.A 702	C.A 703
V DC / Genauigkeit	200 mV / $\pm 0,5\%$ Anz. + 3 D 2,000 V; 20,00 V; 200,0 V; 600 V / $\pm 1,2\%$ Anz. + 3 D > 600 V / außerhalb der Spezifikation	
V AC / Genauigkeit (40-400 Hz)	2,000 V; 20,00 V / $\pm 1,0\%$ Anz. + 8 D 200,0 V; 600 V / $\pm 2,3\%$ Anz. + 10 D > 600 V / außerhalb der Spezifikation	
I DC / Genauigkeit	200,0 $\mu$ A; 2000 $\mu$ A / $\pm 2,0\%$ Anz. + 8 D 20,00 mA; 200,0 mA / $\pm 2,0\%$ Anz. + 8 D 200 mA / 500 V elektronische Sicherung	
I AC / Genauigkeit	200,0 $\mu$ A; 2000 $\mu$ A / $\pm 2,5\%$ Anz. + 10 D 20,00 mA; 200,0 mA / $\pm 2,5\%$ Anz. + 10 D 200 mA / 500 V elektronische Sicherung	
Widerstand / Genauigkeit	200,0 $\Omega$ / $\pm 0,8\%$ Anz. + 5 D 2,000 k $\Omega$ , 20,00 k $\Omega$ , 200,0 k $\Omega$ / $\pm 1,2\%$ Anz. + 5 D 2,000 M $\Omega$ / $\pm 5,0\%$ Anz. + 5 D 20,00 M $\Omega$ / $\pm 10,0\%$ Anz. + 5 D 600 V rms	
Diodentest Prüfspannung / -strom Schutz	1,999 V $V_{\text{Test}} \leq 1,5 \text{ V}$   $I_{\text{Test}} \leq 1,5 \text{ mA}$ 600 V rms	
Akust. Durchgangsprüfung Summer Schutz	199,9 $\Omega$ R < ca. 60 $\Omega$ 600 V rms	



- **C.A 732**  
(176 x 26 mm - 48 g):  
geliefert in  
Blisterverpackung mit  
2 x 1,5 V AAA-  
Batterien und  
1 Betriebsanleitung.

- **C.A 702 und C.A 703** (104 x 55 x 32,5 mm - 145 g):  
Geliefert in Blisterverpackung mit 2 Tastspitzen  $\varnothing$  4,  
2 x 1,5 V AAA-Batterien und 1 Betriebsanleitung.

### Bestellangaben:

- **C.A 702** ..... P01.1917.39Z
- **C.A 703** ..... P01.1917.40Z
- **C.A 732** ..... P01.1917.45Z
- **Transporttasche 200 x 100 x 40** . . . P01.2980.65Z
- **Krokodilklemmen** ..... P01.1018.48

IHR FACHHÄNDLER

**DEUTSCHLAND**  
Chauvin Arnoux GmbH  
Straßburger Str. 34  
77694 KEHL / RHEIN  
Tel: +49 7851 99 26-0  
Fax: +49 7851 99 26-60  
info@chauvin-arnoux.de  
www.chauvin-arnoux.de

**ÖSTERREICH**  
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H  
Slamastrasse 29/3  
1230 WIEN  
Tel: +43 1 61 61 9 61  
Fax: +43 1 61 61 9 61-61  
vie-office@chauvin-arnoux.at  
www.chauvin-arnoux.at

**SCHWEIZ**  
Chauvin Arnoux AG  
Einsiedlerstrasse 535  
8810 HORGEN  
Tel: +41 1 727 75 55  
Fax: +41 1 727 75 56  
info@chauvin-arnoux.ch  
www.chauvin-arnoux.ch

 **CHAUVIN  
ARNOUX**  
GROUP