



Motorschutzschalter, 1,6-2,5 A, 3p



Typ Z-MS-2,5/3
Art.-Nr. 248408
Katalog Nr. Z-MS-2.5/3

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Motorschutz (EC000074)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Motorschutz (ecl@ss8-27-37-04-01 [AGZ529012])			
Einstellbereich Überlastauslöser		A	1.6 - 2.5
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers		A	25 - 33
Phasenausfallempfindlich			nein
Auslösetechnik			magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung		V	400 - 400
Bemessungsdauerstrom I _u		A	2.5
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V		kW	0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V		kW	0.75
Anschlussart Hauptstromkreis			Schraubanschluss
Gerätebauart			-
Mit integriertem Hilfsschalter			nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser			nein
Polzahl			3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I _{cu} bei 400 V, AC		kA	0
Schutzart (IP)			IP20