



Hilfsschalter, 1S+1Ö, 8A, 250VAC

Typ **Z-HK**
Art.-Nr. **248432**

Katalog Nr.

Lieferprogramm

Grundfunktion			Zubehör für Fehlerstromschutzschalter
Grundfunktion Zubehör			Hilfsschalter
Anwendung			Schaltgeräte für Industrie- und Gewerbeanwendungen

Technische Daten nach ETIM 5.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss8-27-14-35-02 [AKE327009])			
Gerätemontage			FI-Schutzschalter
Zusatzeinrichtung			Hilfsschalter
Werkseitig angebaut			nein
Baubreite (TE)			0.5
Anzahl der Schließer			1
Anzahl der Öffner			1
Anzahl der Wechsler			0
Anzahl der Fehlersignalschalter			0
Bemessungsschaltstrom		A	3
Bemessungsspannung		V	230
Steuerspannungsart			AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion			nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)			2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit		A	8