



**Zentralstück für Antennen-Steckdose 2-/3Loch Berker K.1/K.5, anthrazit matt, lackiert**

Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei.

Technische Merkmale

**Kompatibilität**

Für Antennen-Steckdose nach DIN 45330

**Konnektivität**

- mit ausbrechbarem SAT-Eingang

**Werkstoff**

Designlinienfarbe anthrazit

RAL Farbe RAL 7021 - Schwarzgrau

Material / Verarbeitung lackiert

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche matt

**Montage**

- für Schraubbefestigung

**Ausstattung**

- ohne Tragrings

**Sicherheit**

Schutzart IP20

**Kennzeichnung**

Gewerk / Anwendung Kommunikationstechnik

Haupt-Designlinie Berker K.1/K.5

Sekundär Designlinie(n) Berker K.1

12017016