

Terxon MX 8–Zonen Drahterweiterung

Die Terxon MX 8–Zonen Drahterweiterung ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon MX. Mit diesem Modul können Sie Ihre Alarmanlage um bis zu 8 verdrahtete Alarmzonen erweitern.

Per 4–adriger Bus–Verdrahtung wird die 8–Zonen Drahterweiterung mit der Hauptplatine der Terxon MX verbunden. Bis zu 3 Erweiterungsmodule (Funk oder Draht) können Sie an Ihre vorhandene Alarmzentrale anschließen. Die Terxon MX kann somit auf bis zu 32 Zonen ausgebaut werden.

Die zusätzlichen Alarmzonen sind frei programmierbar und sabotageüberwacht. Die Art der Verdrahtung – NC oder DEOL – bleibt Ihnen überlassen, sie muss jedoch für alle Zonen gleich sein. Über eine Steckbrücke auf der Platine weisen Sie die Zonen der Erweiterungsmodule zu (9 bis 16, 17 bis 24 und 25 bis 32).



Produktbesonderheiten:

- 8–Zonen Drahterweiterung für Terxon MX
 - Einfacher Anschluss mit 4–Draht–Bus
 - Ermöglicht eine Einzelidentifizierung von Meldern (ratsam in sicherheitsrelevanten Bereichen)
 - Ermöglicht die Clusterung in logische Bereiche
 - Minimiert den Verkabelungsaufwand
-

Terxon MX 8–Zonen Drahterweiterung

Technische Daten

Anzahl Drahtzonen	Erweiterung um 8
Sabotageüberwachung	Ja
Zonenabschluss	NC oder DEOL (FSL)
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP
Anschlüsse	4–Draht Bus
Spannungsversorgung	12 VDC
Stromaufnahme	Max. 30mA
Gehäusematerial	ABS
Abmessungen (BxHxT)	128x183x35 mm
Gewicht	330g