

# FERMAX City Kit m. Code Tastatur 2 Fam. Türstation UP, silber m.Telefone F3393

**Art. Nr.: F36040**

Zweifamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stück Türstation mit eingebautem Türlautsprecher und 2 Ruftasten, Maße Front BxH:130x246mm, ohne Etagenruffunktion, inklusive Unterputzdose, Maße UP-Dose BxHxT:115x233x45mm, eingebauter Codetastatur, 4-6 stellige Zahlenkombination zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (zB Tür öffnen und Licht), Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar, bis zu 100 verschiedene Codes speicherbar, Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal, Größe 5, Farbe silber, System: 4+n, 2 Stück 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393 aus schlagfestem ABS – Kunststoff mit steckbarer Hörschnur, eingebautem Magnet für optimalen Halt des Hörers, antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Torlautsprecher) zur Rufunterscheidung, Türöffnertaste, Maße BxHxT: 88x220x50mm, Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm, Farbe: weiß, System: 4+n, 1



alle Angaben ohne Gewähr

**SIBLIK ELEKTRIK GmbH & Co KG**

Murbangasse 6  
A-1108 Wien

Tel. +43 1 68 006 0  
Fax +43 1 68 006 59

www.siblik.com  
info@siblik.com

 **SIBLIK**  
Wir schalten schneller.

Stück Netzgerät F4800, 240 / 12VAC / 1,5A ,  
4DIN

## Technische Daten

<b>Bezeichnung</b>	<b>FERMAX City Kit m. Code Tastatur 2 Fam. Türstation UP, silber m.Telefone F3393</b>
<b>Art. Nr.</b>	<b>F36040</b>
Mit Video	Nein
Mit Infoschild	Nein
Farbe der Türstation	Silber
Installationstechnik	Mehrdraht-System
Anzahl der Haustelefone	2
Anzahl der Türlautsprecher	1
Farbe des Haustelefons	Weiß

---

alle Angaben ohne Gewähr

**SIBLIK ELEKTRIK GmbH & Co KG**

Murbangasse 6  
A-1108 Wien

Tel. +43 1 68 006 0  
Fax +43 1 68 006 59

[www.siblik.com](http://www.siblik.com)  
[info@siblik.com](mailto:info@siblik.com)

