

Aktoren

eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach Mini

Potenzialfrei

Artikelnummer 542400

EAN 4010337774211



Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

Mit eNet Server einstellbar::

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
- Bediensperren.
- Update der Gerätesoftware.
- Der eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen.
- Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor.
- Statusrückmeldung an eNet Funksender.
- Szenenbetrieb.
- Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden).

Mit eNet Server einstellbar::

- Blinkfunktion.
 - Nachlaufzeit.
 - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
 - Abschaltvorwarnung.
 - Minimale Schaltwiederholzeit.
 - Dauer-Ein, Dauer-Aus.
 - Repeaterfunktion.
 - Lokalisierung des Geräts.
-

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC001097	Bussystem-Schaltaktor

ETIM Merkmale:	
Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Ja
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	eNet
Montageart	Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein
Geeignet für C-Last	Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge	4
Mit Busankopplung	Nein
Schutzart (IP)	IP20

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,079	0,058	0,088	0,101
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,505