



### LED-Aggregat 230 V, für Schalter/Taster Lichtsteuerung, weiß

LED-Aggregat für Schalter/Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig. Für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster. Für wassergeschützt installierte Schalter und Taster geeignet.

#### Technische Merkmale

#### Kontrollen und Indikatoren

- für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808
- für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennstrom 1 mA

#### Ausdauer

Lebensdauer LED  $\approx 100000$  h

#### Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe weiß

RAL Farbe RAL 1013 - Perlweiß

#### Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- für Serienschalter beleuchtet

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Feuchtrauminstallation Aufputz, Lichtsteuerung

Haupt-Designlinie Lichtsteuerung

Sekundär Designlinie(n) ZUBEHÖR

#### Hinweis

- Bei Einsatz mehrerer LED-Aggregate kann der LED-Strom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen.  
Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder zu der Spule einen Kondensator 230 V (1  $\mu$ F pro 10 mA LED-Strom) parallel schalten.

1686