

Systemgeräte

Schaltaktor Unterputz

zur Montage in einer Unterputzdose



Schaltaktor für den Anschluss an den Türkommunikations-Bus.

Schaltet angeschlossene Verbraucher bei einem eingehenden Türruf (z.B. einen externen Gong).

Potentialfreier Ausgang: 230V, 3AX.

Verbrauchseinheiten: 1

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,

Maße (H x B x T): 51 mm x 51 mm x 28 mm,

Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestellnummer: 8300-0-0327

Artikelnummer: 83335 U

EA-Nummer: 4011395169391