



Sicherungsunterteil, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC

Art.-Nr.
Katalog Nr.

TFN02C
TFN02C

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherungszubehör
Grundfunktion			Sicherungsunterteil
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	63
Bemessungsspannung			AC 400 V
Baugröße			D02
Beschreibung			geeignet für Anschlussleitungen 2,5 - 25 mm ²
Polzahl			3P
Verwendung			für Sicherungseinsätze Größe D02 E18
Norm/Approbation			IEC
Lieferumfang			Schutzhaube

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / D0-Sicherungssockel (EC001644)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / D0-Sicherungssockel (ecl@ss8.1-27-14-21-20 [ACN355008])			
Polzahl			3
Baugröße			D02
Werkstoff			Porzellan
Ausführung mit Abdeckung			ja
Montageart			Schraubbefestigung
Bemessungsspannung		V	400
Bemessungsstrom		A	63

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produktdatenblatt (PDF)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/89d39a2a-2145-4922-a1f3-087f5ab42c22.pdf
-------------------------	---