



Schaltgerät 16A

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

CSAU-01/01-16
172940
CSAU-01/01-16

Lieferprogramm

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| Product Type | | Aktor |
| Befestigungsart | | Unterputz |
| Versorgung | | Netzversorgt |
| Betätigungsfunktion | | Schalten |

Technische Daten nach ETIM 6.0

| | | |
|---|---|-----------|
| Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Schaltaktor (EC001097) | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Schaltaktor (ecl@ss8.1-27-14-31-25 [AKE293011]) | | |
| Bussystem KNX | | nein |
| Bussystem KNX-Funk | | nein |
| Bussystem Funkbus | | ja |
| Bussystem LON | | nein |
| Bussystem Powernet | | nein |
| Andere Bussysteme | | ohne |
| Funk bidirektional | | ja |
| Montageart | | Unterputz |
| Breite in Teilungseinheiten | | 3 |
| Vor Ort-/Handbedienung | | ja |
| Mit LED-Anzeige | | ja |
| Anzahl der binären Eingänge | | 0 |
| Max. Schaltleistung | W | 3680 |
| Geeignet für C-Last | | ja |
| Max. Anzahl der Schaltausgänge | | 1 |
| Bemessungsstrom | A | 16 |
| Bemessungsbetriebsspannung | V | 230 - 230 |
| Verschiedene Phasen anschließbar | | nein |
| Buskopplung inklusive | | ja |
| Busmodul abnehmbar | | ja |
| Modulare Erweiterungsmöglichkeit | | nein |
| Schutzart (IP) | | IP20 |