



Schaltstecker 12A, R/L/C/LED, EMS, Schuko

Typ **CSAP-01/F5-12E**
 Katalog Nr. **195168**

Lieferprogramm

Product Type		Aktor
Befestigungsart		Eingesteckt
Versorgung		Netzversorgt
Betätigungsfunktion		Schalten

Technische Daten nach ETIM 7.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Schaltaktor (EC001097)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Schaltaktor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])			
Bussystem KNX			nein
Bussystem KNX-Funk			nein
Bussystem Funkbus			nein
Bussystem LON			nein
Bussystem Powernet			nein
Andere Bussysteme			sonstige
Funk bidirektional			ja
Montageart			Aufputz
Breite in Teilungseinheiten			0
Vor Ort-/Handbedienung			ja
Mit LED-Anzeige			ja
Anzahl der binären Eingänge			0
Max. Schaltleistung		W	2760
Ausgangsleistung		W	2760
Geeignet für C-Last			ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge			1
Max. Schaltstrom		A	16
Bemessungsstrom		A	12
Bemessungsbetriebsspannung		V	196 - 253
Verschiedene Phasen anschließbar			nein
Mit Busankopplung			ja
Busmodul abnehmbar			nein
Min. Tiefe der Gerätedose		mm	0
Modulare Erweiterungsmöglichkeit			nein
Schutzart (IP)			IP20