AC-Universalnetzteil | 3/4,5/5/6/7,5/9/12 VDC | 1,5 A

Allgemeine Informationen

Sehr kompaktes 1500 mA Universal-Steckernetzteil mit einstellbaren Ausgangspannungen von 3 - 12 V. Durch 6 wechselbare Ausgangsstecker kann das Netzteil für viele Kleingeräte genutzt werden.

Steckergrössen:
2,5 / 3,5 / 5,0x2,1 / 5,5x2,5 / 3,5x1,35 / 5,5x1,5 / mm

Spezifikationen

Output currentAusgangsstrom Uitgaande stroom :	1.5 A
Ausgangsstecker Typ:	2.5 x 2.1 mm
Ausgangsstecker Typ:	3.5 x 2.1 mm
Ausgangsstecker Typ:	5.0 x 2.1 mm
Ausgangsstecker Typ:	5.5 x 2.5 mm
Ausgangsstecker Typ:	3.5 x 1.35 mm
Ausgangsstecker Typ:	5.5 x 1.5 mm
Ausgang Energie:	18 W
Kabellänge:	1.80 m
Farbe:	Schwarz
Ausgang Spannung:	3 VDC
Ausgang Spannung:	4.5 VDC
Ausgang Spannung:	5 VDC
Ausgang Spannung:	6 VDC
Ausgang Spannung:	7.5 VDC
Ausgang Spannung:	9 VDC
Ausgang Spannung:	12 VDC
Spannung:	100-240 VAC
Stecker:	Euro / Typ C (CEE 7/16)

Verpackungsinhalt

Verkaufsinformationen

Ordercode:	**ACPA002**
Artikelbeschreibung:	AC-Universalnetzteil | 3/4,5/5/6/7,5/9/12 VDC | 1,5 A
Verpackung:	Giftbox with eurolock
Marke:	Nedis

5 412810 267156

Menge	LxBxH (mm)	Gewicht
1	150x210x50	196 gr.
10	520x130x240	2660 gr.
20	550x300x260	5840 gr.

AC-Universalnetzteil | 3/4,5/5/6/7,5/9/12 VDC | 1,5 A

Adapter
6x power tip
Manual

Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Inhalt kann vom Gezeigten abweichen. Der Lieferant kann für die Informationen in diesem Dokument nicht verantwortlich, noch haftbar gemacht werden. Dieses Dokument wurde erstellt am 26/02/2019 14:53:22