



Hilfsschalter, 1W, 3A, 250VAC

Typ **ZP-WHK**  
Katalog Nr. **286053**

### Lieferprogramm

Grundfunktion		Zubehör für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtungen Zubehör für kleine Leistungsschalter
Grundfunktion Zubehör		Hilfsschalter
Anwendung		Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Sortiment		Zubehör
Anbaubarkeit		anbaubar von links an: LS, FI/LS
Schaltzeichen		

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis		
Betriebsumgebungstemperatur min.	°C	-5
Betriebsumgebungstemperatur max.	°C	40

### Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Gerätemontage		universal
Zusatzeinrichtung		Hilfsschalter
Werkseitig angebaut		nein
Baubreite (TE)		0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer		0
Anzahl der Kontakte als Öffner		0
Anzahl der Kontakte als Wechsler		1
Anzahl der Fehlersignalschalter		0
Bemessungsschaltstrom	A	3
Bemessungsspannung	V	230
Spannungsart zur Betätigung		AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion		nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)		1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit	A	6

## Abmessungen

