



Steckdose SCHUKO/USB, B.3/B.7, alu matt, lackiert

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen.

- zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel
- mit 2 USB-Buchsen Typ A
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
- für Unterputz- und Hohlwandmontage
- mit Steckklemmen

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Farbe	alu matt, lackiert
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A
Ausgangsspannung	4,75 ... 5,25 V DC
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen	max. 2400 mA
Ausgangsleistung	12 W
Leiterquerschnitt (flexibel)	1,5 ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 ... 2,5 mm ²
Betriebstemperatur	5 ... 35 °C
Einbautiefe	32 mm
Werkstoff	Kunststoff/Metall