

B1 Gerätedose und B1 Geräte-Verbindungs Dosen



B1 Wandleuchten-Anschlussdose

- Raum für 3 Anschlussklemmen und zugehörige Leitungen
- 2-teilig mit angespritztem Rückteil
- 2 Aufnahmen für B1 Prefix®-Systemflügel
- Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Stützelement
- Für alle Schalungsarten geeignet

Artikel-Nr.:	1248-01
EAN:	4013456551312
Länge	94 mm
Breite	75 mm
Tiefe	59 mm
Einbauöffnung Ø	35 mm
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm	6
Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm	6
Anzahl Teile	2
Verpackung innen/Versand	20/200
Preisgruppe	130

B1, das neue Ortbeton-Programm für die Elektroinstallation. Neben den bewährten System-Eigenschaften wie dem flachen Frontteil, stabilen Befestigungsdomen und der Stützelementaufnahme mit federndem Dosenboden verfügt das neue B1-Programm über innovative Rohreinführungen, stabile Aufnahmen für die neuen B1 Prefix®- Systemflügel sowie über nachträglich ausbrechbare Trennsteg zur Geräteverbindung bei Kombinationen.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Aufnahme für B1 Prefix®-Systemflügelset
- Stabil kombinierbar über kompletten Dosenkörper im Normabstand 71 mm
- Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
- Signalborste zum einfachen Wiederfinden bei Installationen zur Gegenschalungsseite
- Größerer Einbau- und Installationsraum
- Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg

