



3966



### Zugschalter Aus/Wechsel Lichtsteuerung

Zugschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen, Zugschnuranbindung. Für Wand- und Deckenmontage.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Nein
- mit Steckklemmen
- für Wand- und Deckenmontage
- mit Spreizkrallen
- Aus/Wechsel

#### Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Schaltstrom	10 AX
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Oberfläche	sonstige
Kontaktabstand	> 3 mm
Tiefe	42 mm
Höhe	71 mm
Schutzart	IP20
Länge Zugschnur	14 cm
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Geräteschaltertyp	Nein
Breite	71 mm