


BERKER Q.x Berker.Net IR Bewegungsmelder Komfort 1,1m, schwarz matt, lackiert
Art. Nr. 85341225

- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Erfassungsbereich 12 x 16 m rechteckig (frontal 12 m, je Seite 8 m)
- Erfassungsbereich je Seite von 45 ... 90 ° einstellbar
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- Bauform: Up

IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m Q.1/Q.3 schwarz matt, lackiert. IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm.

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder	Tierschneise	Nein
Montageart	Unterputz	Treppenhausüberwachung	Ja
Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
HLK-Ansteuerung	Ja	Farbe	schwarz samt
Vernetzbar	Ja	Werkstoffgüte	Thermoplast
Geeignet für drahtlose Übertragung	Ja	Halogenfrei	Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Montagehöhe	1.1 m	Betriebsartenschalter	Ja
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m	Min. Einschaltdauer	10 s
Max. Reichweite frontal	12 m	Max. Einschaltdauer	30 min
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7	Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Erfassungswinkel horizontal	45 - 90 °
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja		
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja		
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85121100	Schalt-Einsatz 1fach
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz
Zubehör	85320100	Nebenstelle für Bewegungsmelder
Zubehör	85421100	Tastdimmer (R, L)
Zubehör	85421200	Universal-Tastdimmer 1fach