

NEU

Busch-free@home[®] Alarm-Stick



Funktionen im Überblick

- Geeignet für die free@home Systemintegration des Busch-Rauchalarm, Busch-Wärmealarm und Busch-CO Alarm über die dazugehörigen Funkmodule.
- Systemvoraussetzung: free@home System Accesspoint ab SAP/S.13.
- Inclusive USB-Verlängerungskabel für eine praktische Befestigung ausserhalb des Verteilerkastens.
- Einbindung der Alarmgeräte als free@home Teilnehmer.
- Verknüpfung der eingebundenen Melder mit Szenen und Gruppen.
- Generierung von Push-Notification im Alarmfall für Mobile Endgeräte.
- Funkfrequenz: 868 MHz

Bestelldaten

Artikel-Nr:	SAP/A2.11
Bestell-Nr:	2CKA006800A2867
EAN:	4011395276983
Zolltarifnummer:	85319000

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Inbetriebnahmeanleitung DE](#)

Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Anwendungsfilme

- » [Tutorial](#)