© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

# KNX Tastsensor 3 Basis 1fach System 55, Gira E22



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Tastsensor 3	5111 00	1/5	82,96	06	4010337086802

#### Merkmale

- Montage auf Busankoppler 3.
- Demontageschutz durch Verschraubung.
- Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
- Weiße Betriebs-LED.
- Zwei rote Status-LED je Bedienfläche.
- Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld.
- Funktion der Beschriftungsfeldbeleuchtung und der Status-LED parametrierbar.

### **Technische Daten**

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C

Schutzklasse: III

# Hinweise

- Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
- Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.

# Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.
- Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.