



## Brillanter Klang mit vielen Extras

## PMX802

Premium Micro-Stereoanlage

SC-PMX802E-S

EAN 5025232915101 |

SC-PMX802E-K

EAN 5025232921980 |

Die Premium Kompaktanlage SC-PMX802 überzeugt nicht nur mit qualitativen Bauteilen und hochwertiger Verarbeitung, sondern liefert zudem vielfältige Funktionen. Genießen Sie Hi-Res Audio Dateien von CD, USB-Medium oder über den AUX-Eingang. Entdecken Sie die Vielfalt der Streamingdienste dank Google Chromecast und Apple Airplay 2. Mal keine Lust auf Musik? Mit 120 Watt und bestem Sound über die 3-Wege Bassreflex Lautsprecher beschallt die PMX802 angeschlossen über den optischen Digitaleingang an den TV auch Ihr Heimkino!

**Hochwertige Kompaktanlage** mit 120 Watt (RMS) und hochauflösender Klangqualität

**Vielseitige Programmauswahl** dank Internet-, DAB+ - und UKW Radio

**Große Streaming Vielfalt und Multi-Room Fähigkeit** über Google Chromecast oder Apple Airplay 2

**Favoritenauswahl** auf Knopfdruck von z.B. Internetradio

**Zusätzliche Medienvielfalt** dank CD Player, USB, Bluetooth und AUX-Eingang (3,5mm Klinke und Cinch)

**Anschluss an TV** über AUX-In Auto Play oder optischen Digitaleingang



Chromecast built-in



Verstärker	VerstärkerTyp		2ch Amp (JENO Engine)
	RMS Ausgangsleistung	Total RMS Stereo Leistung	120W
		Front Lautsprecher (Links / Rechts)	60W + 60W (1 kHz, THD 10%, 3Ω)
Lautsprecher	Front Lautsprecher (Links / Rechts)	Typ	3 Wege, 3 Lautsprecher System
		Bass / Mitten/ Höhen	Bambus PP 14 cm / Silk Dome 1,9cm/ Piezo 1,5cm
		Bass Reflex	Bass Reflex Port
CD	Wiedergabe Disc *1		CD-R / RW
	Format		CD-DA / MP3
USB	USB Wiedergabe		Ja *2
	USB Standard		USB 2.0 High-speed
	Wiedergabe Format	DSD /WAV, AIFF, FLAC/ AAC, MP3	DSD(2.8MHz, 5.6MHz)
			WAV, AIFF: up to 192k / 24bit FLAC: up to 192kHz /24bit MP3/AAC: up to 48kHz / 320kbps
	Batterie Ladefunktion		andere tragbare Geräte (1.5 A)
USB-DAC Funktion	Wiedergabe Format	DSD(2.8MHz, 5.6MHz)	
		WAV, AIFF: up to 192k / 24bit FLAC: up to 192kHz /24bit MP3: up to 48kHz / 320kbps	
	Player Application (Windows / Mac OS)	Ja	
Radio	Stationsspeicher	FM	30 Stations (87.5~108MHz (50K step))
		DAB Plus	20 Stations (174.928~239.2MHz)
	Radio Data System/ Auto Tuning/ Auto Preset		Ja/ Ja/ Ja
Netzwerk	Bluetooth®	Version/ Klasse	Ver.4.2/ Class 2
		Funktion	Wireless Audio Wiedergabe / Fernbedienung
		Codec	SBC / AAC
		Connectivity	Multi-Pairing (MAX 8 Devices)
		Bluetooth Standby	Ja
	Wi-Fi	Wi-Fi *3	Ja
		WLAN Standard	IEEE802.11a/b/g/n/ac
		Frequenz	2.4GHz band / 5GHz band
		DLNA	Ja
	AirPlay		Ja (AirPlay 2) *4
	Chromecast built-in	Chromecast built-in Gruppe/ Multi Zone	Ja/ Ja
Favoriten		Hauptgerät / Fernbedienung	FAV Knopf/ FAV 1-9
AUX-In Auto Play			Ja (für 3.5mm Stereo Klinken Eingang)
Smartphone App	Panasonic Music Control App *5	Ja (iOS / Android)	
Online Music Services	Spotify Connect/ Airable	Ja/ Ja (Internet Radio, Podcasts, TIDAL, Deezer)	
Klang	Super Sound EQ, Super Bass Sound		D.Bass
	EQ	Preset EQ	4 Voreinstellungen
		Manual EQ	Bass / Treble Knöpfe am Gerät (±4)
	Surround		Ja
Re-Master	CD High-Res/ Bluetooth/ MP3 Re-Master	Ja/Ja/Ja	
Anschlüsse	USB Anschluss		USB Type-A x1 / USB Type-B x1
	Audio IN		Stereo Cinch (AUDIO IN) / 3.5 mm Klinke (AUX IN) / Opt-In (für LPCM)
	Audio OUT		Kopfhöreranschluss (3.5 mm Klinke)
	Lautsprecher		Bananen Stecker
	Antennen Anschluss		75 ohm (ungeregelt)
	LAN		Ja
General	Stromversorgung		AC 220 - 240 V, 50 Hz
	Stromverbrauch *6	Normal/ Netzwerk Standby Aus/ Ein	43 W/ 0,4W/ 0,2W
	Display Typ / Sprache		FL (Union Jack)/ Alphabeth
	Dimmer/ Auto Abschaltung		Ja/ Ja
	Timer	Sleep/ Uhr/ Play	Ja/ Ja/ Ja
Abmessungen	Hauptgerät (B x H x T)		211 x 114 x 267 mm
	Lautsprecher (B x H x T)		161 x 238 x 262 mm
Gewicht	Hauptgerät/ Lautsprecher		2.9 kg/ 2.6kg
Zubehör	Fernbedienung/ Batterie für Fernbedienung		Ja / 1xR6/LR6, AA
	Stromkabel/ Lautsprecherkabel		Ja (1.5 m)/ Ja (1.2m, AWG22, Weiss)
	Bedienungsanleitung/ Quick Start Guide		Ja/ Ja