



## Produktinformation

### MX 600 OZ

SAT 3-Loch Antennensteckdose



#### Technische Daten:

Anschlussdämpfung:

B I (5 - 68MHz) 1dB

UKW (87,5 - 108MHz) 1,5dB

B III - V (174 - 862MHz) 2dB

Sat (950 - 2400MHz) 2 - 2,5dB

Rückflussdämpfung:

- Terr. > 9dB
- Sat > 5dB

Sat-Ausgang: max. 500mA

#### Geeignet für

- 1) Sat- und BK-Anlagen als Enddose / Stichleitungsdose
- 2) Für den direkten Anschluss am Multischalter oder LNB
- 2) Unterputzmontage
- 3) Aufputzmontage

#### WISI

Wilhelm Sihm Jr. & Co. Ges.m.b.H

Pfarrgasse 79

1230 Wien

Tel: 01/6163412

[www.wisi.at](http://www.wisi.at)

[verkauf@wisi.at](mailto:verkauf@wisi.at)