



80141170

**Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Buskoppler KNX Q.x/K.x**

- Sperrfunktion parametrierbar
- Funktion Automatik deaktivieren
- Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Wertgeber-, Zwangssteuerungs-, Szenen-, Heizungsfunktionen
- mit integriertem Buskoppler
- mit Programmier Taste und roter Programmier-LED
- mit einer Status-LED (parametrierbar)
- Busanschluss über Anschlussklemme

Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21/32 V DC
Betriebstemperatur	-5/45 °C
Leistungsaufnahme KNX	≈ 108 mW