

Serie 9 DC915SL

Funk-Gong mit Repeater/Reichweitenverstärker, HALO- Lichtring, LED-Blitzlicht und Klingeltaster – Weiß

Mit dem innovativen Funk-Gong DC915SL von Honeywell verpassen Sie dank einer zuverlässigen Funk-Reichweite bis zu 200 m und einem Hörbereich bis zu 100 m nie wieder einen Besucher. Der Schlafmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen, damit Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen können. Der innovative HALO-Lichtring wird Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam machen, wenn der Türgong nicht zu hören ist. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers kann mit einem zweiten Funk-Gong die Funk-Reichweite auf bis zu 400 m erhöht werden. Bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer.



Packungsinhalt:

1 x Funk-Gong, 1 x Funk-Klingeltaster, 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

Wichtige Funktionen und Vorteile:

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung - Platzieren Sie Ihren tragbaren Funk-Gong an jedem beliebigen Ort in Ihrem Haus. Die Honeywell-ActivLink™ Technologie liefert Ihnen eine zuverlässige Funk-Reichweite von bis zu 200 m, mit einer Lautstärkeregelung bis zu 90 dB und einem Hörbereich bis zu 100 m. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers kann mit einem zweiten Funk-Gong die Funk-Reichweite auf bis zu 400 m erhöht werden.

Störungssicher - Mit individueller Lautstärkeregelung und innovativem Schlafmodus, der den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen bringt, können Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen.

Visuelle Meldung - Der HALO-Lichtring und das LED-Blitzlicht sorgen für eine visuelle Meldung in lauter Umgebung und machen Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam, wenn der Türgong nicht zu hören ist.

Modernes Design - Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet.

Zuverlässigkeit und Qualität - Honeywell ActivLink™ mit 868 MHz-Frequenz ist unser innovatives Funk-Protokoll, das größere Reichweitenfähigkeit, eine längere Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren und eine verbesserte Zuverlässigkeit der Verbindung liefert, was alles von unserer zweijährigen Garantie auf die Produktqualität unterstützt wird.

Sicherheit - Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopfunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink™ Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

Kompaktes Gehäuse mit einem kristallklaren und lautstarken Klang - Alle Honeywell Funk-Gongs zeichnen sich durch einen digital verbesserten, kristallklaren Klang aus, der im ganzen Haus und Garten zu hören ist – trotz kompaktem Gehäuse.

Einfache Installation... - Alle Funk-Gongs von Honeywell sind vorverlinkt und können sofort installiert werden. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich.

Technische Daten:

Funk-Gong

Farbe	Weiß
Wall mounted	Optional
Frequenz / Wireless Range*	868MHz / 200m
Reichweitenverstärker	Ja
Hörbereich (Lautstärke)	100m (90dB)
Melodien	8
Klang	Lautstärkeregelung / Schlaf-/Stumm-Modus / Interne Sirene
Alarm Time (minutes)	2 (Internal Siren Mode)
Optische Signalanzeige	8-Farben-Lichtring / LED-Blitzlicht
Lichtring-Farben	Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow, White, Amber
Power	Battery: 4 x LR14 (C) 1.5V - (not included)
Batterielebensdauer (Jahre)	5
Anzeige schwache Batterie	Ja
Leicht zu öffnendes Batteriefach	Ja
Mains Power via Micro USB	Optional external supply USB 5V 500mA
Maximum Device Capacity	6 x Funk-Klingeltaster/Funk-Bewegungsmelder /Funk-Tür-/Fensterkontakt
Factory Reset	Ja
Operating Temperature/Storage Temperature	0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	126 (h) x 126 (b) x 41.8 (t) / 264 (g)
Befestigungen	Halterungen / Dübel / Schrauben

Funk-Klingeltaster

Farbe	Weiß
Wall mounted	Optional
Screwless mounting option (Sticky pads)	Ja
Frequenz / Wireless Range*	868MHz / 200m
Optische Signalanzeige	LED-Bestätigungslicht
Power	Battery: 1 x CR2032 (3V) - (included)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Anzeige schwache Batterie	Ja
Leicht zu öffnendes Batteriefach	Ja
Taster-Design	Querformat
Push Name Plate	Ja
IP-Schutzart	IP55
Operating Temperature/Storage Temperature	-20°C to +50°C/-20°C to +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (t) / 23.5 (g)
Befestigungen	Halterungen / Dübel / Schrauben / Sticky Pads

Packung

EAN-Code	5004100967497
----------	---------------

Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 70 (t) / 525 (g)
Standardpackungsgröße	4

* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

livewell.honeywell.com | © 2015 Honeywell International Inc.